

# Czujnik Ruchu Zmierzchu Do Puszki Zmierzchu LED

# InstalGuru



|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Kąt widzenia</b>               | <b>160°</b>                  |
| <b>Maksymalne obciążenie</b>      | <b>500 W (200 W dla LED)</b> |
| <b>Stopień ochrony</b>            | <b>IP20</b>                  |
| <b>Światłoczułość</b>             | <b>3-2000 LUX</b>            |
| <b>Załączenie</b>                 | <b>Automatyczne</b>          |
| <b>Temperatura pracy</b>          | <b>-20C° do +40C°</b>        |
| <b>Instalacja</b>                 | <b>1,0 - 1,8 m</b>           |
| <b>Wymiary otworu montażowego</b> | <b>60 mm</b>                 |
| <b>Wymiary</b>                    | <b>75x75x50 mm</b>           |
| <b>Minimalne obciążenie</b>       | <b>1W (5W dla LED)</b>       |
| <b>Wilgotność pracy</b>           | <b>&lt;93%RH</b>             |
| <b>Pobór prądu</b>                | <b>0,5 W</b>                 |
| <b>Zasięg detekcji</b>            | <b>9 m</b>                   |
| <b>Typ</b>                        | <b>PIR - podczerwień</b>     |
| <b>Napięcie</b>                   | <b>220-250V/AC, 50 Hz</b>    |

**Zakres regulacji czasu**

**10 sekund  $\pm$  3 sekundy (minimalnie), 7  
minut  $\pm$  2 minuty (maksymalnie)**

**Kolor**

**Biały**