

Rechargeable LED Flashlight

Akumulatorowa Latarka LED

Instrukcja Obsługi

[Charakterystyka]



[Specyfikacja]

Rodzaj diody	SST-40 20W
Strumień świetlny	2000LM
Zasięg	1055m
Ochrona przed wodą	IPX5
Funkcje podstawowe	pojedyncze naciśnięcie: ON-100%-50%-25%-OFF
Funkcje dodatkowe	podwójne naciśnięcie: stroboskop (100%) - SOS(15%)
Zasilanie	3*18650, 3.7V,6000mAh
Ładowanie	USB Typ-C 5V/2A
Czas ładowania	8.5h
Czas pracy	2000LM/1.2h -980LM/2.5h -460LM/6h
Waga	473g (z baterią)
Wymiary	70*47*160mm
Właściwości	sygnalizacja naładowania akumulatora, duża moc strumienia świetlnego, zasięg ponad 1000m
Wskaźnik zasilania	Wskaźnik znajdujący się na przełączniku świeci na zielono, gdy napięcie akumulatora jest powyżej 3,5V, na żółto, gdy napięcie spadnie pomiędzy 3,5V, a 3,2V, na czerwono przy 2,9V. Przy całkowitym rozładowaniu (poniżej 2,9V wskaźnik zacznie migać (kolor czerwony).

[Product instructions]

- Standardowe tryby pracy: jednokrotne naciśnięcie przełącznika włączy latarkę w trybie 100% mocy, drugie naciśnięcie przełączy na tryb 50%, trzecie naciśnięcie przełączy na tryb 25%. Latarka posiada również tryb pulsacyjny oraz SOS (należy dwukrotnie nacisnąć przełącznik). Wyłączenie zasilania następuje po naciśnięciu przełącznika.
- Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora poprzez podświetlenie przełącznika. Kolor zielony - napięcie akumulatora powyżej 3,5V, kolor czerwony - napięcie akumulatora poniżej 3V. Podczas ładowania przycisk świeci na czerwono. Po zakończeniu ładowania, kolor przycisku zmieni się na zielony.
- Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 3V, uruchomi się tryb awaryjny (100-50lm). Po spadku napięcia do 2.5V latarka automatycznie wyłączy się.