

KARTA PRODUKTU

STEROWNIK NW1

uniwersalny jednokanałowy sterownik radiowy

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	15 mA przekaźnik wyłączony
Wyjście:	24V-1A przekaźnik NO
Liczba pilotów:	999* pilotów 433,92MHz
Liczba kanałów:	1 (kanał przekaźnikowy)
Tryby kanału:	- Monostabilny (1-999s) - Bistabilny - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)*
Wymiary:	37 x 41 x 15mm (otwór 4/8mm)
Waga:	23g

Charakterystyka

- ☞ Uniwersalny odbiornik firmy PROXIMA o pamięci maksymalnej 999* pilotów
- ☞ Możliwość kasowania pilota bez jego obecności
- ☞ Odbiornik superheterodynowy - zasięg do 200m
- ☞ Przyjmuje 999* pilotów zmiennokodowych wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie 433,92MHz
- ☞ Akustyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota
- ☞ Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz 2 przyciski i 1 kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego (zapobiega przypadkowemu wciśnięciu)
- ☞ Zarejestrowanym pilotem można:
 - akustycznie odczytać jego pozycję w odbiorniku
 - zdalnie sklonować pilota