RBN
BY RUBICON

RNCE78
GWARANCJA
INSTRUKCJA

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY:

DATA: PODPIS KUPUJĄCEGO:

OPIS URZĄDZENIA



FUNKCJE URZĄDZENIA

- Wodoodporność: IP67
- Prowadzenie rozmów przez BLUETOOTH
- Krokomierz, kalorie, dystans
- Pomiar tętna
- Pomiar ciśnienia
- Pomiar natlenienia krwi
- Pomiar czasu snu
- Tryby treningu: bieganie, chodzenie, wspinaczka, jazda na rowerze, babington, koszykówka, piłka nożna itd.
- Powiadomienie o przychodzącym połączeniu
- Budzik
- Powiadomienie o przychodzących wiadomościach
- Zdalna migawka
- Sterowanie muzyką
- Przypominanie o ruchu
- Pogoda

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.

Produkt zapewnia wodoodporność na poziomie IP67.
Można go nosić podczas mycia rąk, podczas deszczu itp.
Nie używaj go podczas prysznica / kąpieli lub sauny.

INSTALACJA APLIKACJI

- Wyszukaj „FitCloudPro" w APP Store (iPhone) lub Google Play (Android), pobierz i zainstaluj aplikację.
- Kompatybilność: iOS 7.0 / Android 4.4 lub nowsze.
- Po instalacji zarejestruj się i zaloguj zgodnie ze wskazówkami lub używaj bez rejestracji.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- Przed ładowaniem sprawdź czy styki są czyste i suche.
- Podłącz kabel magnetyczny do ładowarki i przyłóż go do styków ładowania w urządzeniu, kabel przyciągnie się w pozycję ładowania.

UWAGA: Optymalne napięcie wyjściowe ładowarki 5 V / 1 A, stosowanie mocniejszych ładowarek bez nadzoru może spowodować uszkodzenie kabla lub urządzenia.
- Nie stosować ładowarki „Fast Charge" bez nadzoru.
- Unikaj sytuacji gdzie kabel może przyczepić się do metalowej powierzchni i doprowadzić do zwarcia.
- ładowanie urządzenia z gniazda USB w komputerze wymaga znacznie dłuższego czasu ładowania.
- Ładowarka nie znajduje się w zestawie.

PAROWANIE URZĄDZENIA Z TELEFONEM

- Przed parowaniem naładuj urządzenie.
- W telefonie włącz „Lokalizację" oraz „Bluetooth".
- Uruchom aplikację, w zakładce „Urządzenie" kliknij „Dodaj urządzenie" a następnie „Skanowanie". Telefon wyświetli dostępne urządzenia. Kliknij na wybrany model, a urządzenie zostanie sparowane z telefonem.

POŁĄCZENIE „BLUETOOTH CALL"

- W urządzeniu włącz „Tryb audio" a następnie w telefonie przez BlueTooth wyszukaj i dodaj nowe urządzenie.
- Po pomyślnym sparowaniu, telefon powinien wyświetlać nazwę urządzenia w „połączonych urządzeniach".
- W urządzeniu ikony odpowiedzialne za prawidłowe sparowanie zmienią się z szarych na niebieską i zieloną.

USTAWIENIE POWIADOMIEŃ

- W ustawieniach telefonu „Zarządzanie aplikacjami" znajdź „FitCloudPro". Włącz wszystkie zezwolenia, powiadomienia oraz pozwolenie na działanie aplikacji w tle.
- W aplikacji „Powiadomienia aplikacji" wybierz jakie powiadomienia mają być przesyłane do urządzenia.

OPIS FUNKCJI URZĄDZENIA

- **Wybierz numer:** Ręczne wybieranie numeru.
- **Częste kontakty:** Poprzez aplikacje możesz dodać 10 kontaktów.
- **Rejestr rozmów:** Historia wykonanych połączeń.
- **Asystent głosowy:** wydawanie poleceń głosowych.
- **Aktywność:** Krokomierz policzy machnięcia ręką i przeliczy je na kroki, spalone kalorie i przebyty dystans.
- **Trening:** Chodzenie, bieganie, alpinizm, jazda na rowerze, koszykówka, badminton, tenis stołowy, piłka nożna, itd.
- **Monitor snu:** Monitorowanie snu jest aktywne od 21:00 do 9:00 rano. Po zakończeniu dane zapisywane są w telefonie.
- **Tętno:** Wykonuje pomiar tętna.
- **Ciśnienie krwi:** Wykonuje pomiar ciśnienia krwi.
- **Saturacja krwi:** Wykonuje pomiar natlenienia krwi.
- **Kamera:** Uruchamia zdalną migawkę w telefonie.
- **Muzyka:** Pozwala urządzeniu sterować odtwarzaną muzyką.
- **Szukanie telefonu:** Pozwala wyszukać telefon uruchamiając na nim wibrację oraz sygnał dźwiękowy.
- **Kobieta:** Po aktywacji wyświetla okres menstruacyjny
- **Powiadomienia:** Pokazuje nieodebrane połączenia.
- **Alarm:** Pozwala ustawić kiedy i o której godzinie w urządzeniu uruchomi się alarm (ustawia się przez aplikację).
- **Stoper / Minutnik:** Pozwala dokładnie zmierzyć czas.
- **Rozmowy BT:** Po sparowaniu z telefonem umożliwia prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący znajdujący się w urządzeniu.
- **Ustawienia:** Dodatkowe ustawienia zegarka:
- **Styl głównego menu**
- **Wyświetlacz:** Pozwala ustawić intensywność podświetlania oraz czas podświetlania ekranu.
- **Bateria**
- **Intensywność wibracji**
- **Język:** Pozwala wybrać język obsługi urządzenia.
- **Kod QR:** Wyświetla kod QR do pobrania aplikacji
- **Hasło:** Pozawala ustawić dodatkowe zabezpieczenie
- **System:** informacje o systemie, wyłączenie urządzenia, ustawienia fabryczne.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Procesor	RTL 8762DK
Czujnik tętna	SC7R31
Transmisja danych	BLE 5.0
Typ akumulatora	Litowo-polimerowa
Pojemność akumulatora	300 mAh
Napięcie ładowania	5.0 V
Wyświetlacz	HD IPS 1.32" 360 x 360 p
Temperatura pracy	-5~45°C
Wodoszczelność	Odporność na zachlapania

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA:

UWAGA: Proszę uważnie przeczytać!
- Nie należy próbować otwierać produktu.
- Należy ładować wyłącznie korzystając z oryginalnego kabla ładowania załączonego do zestawu. Nie należy próbować samodzielnie wymieniać akumulatora. Może to uszkodzić akumulator, co z kolei może spowodować przegrzewanie i obrażenia.
- Akumulator powinien być wymieniany wyłącznie przez wyszkolonego technika i musi być poddany recyklingowi.
- Jeśli ładowanie odbywa się poprzez komputer (przez port USB), należy upewnić się, że komputer jest włączony. Jeśli przejdzie on w tryb hibernacji, to możliwe, że ładowanie zostanie wstrzymane.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU:
- Produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi.
- Aby uniknąć skazenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców.
- Aby pozbyć się urządzenia, proszę przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam gdzie produkt został kupiony.
- Należy pamiętać, że czujnik tętna tego urządzenia nie jest produktem medycznym i nie może być do tego celu stosowany. Jeśli użytkownik cierpi na dolegliwość, przy której lekarz zaleca monitorowanie tętna, należy korzystać z profesjonalnego urządzenia.
- Czujnik tętna tego urządzenia jest przeznaczony do uprawiania sportu oraz aktywności. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy rzuszenik serca lub inne urządzenia mogą być zakłócane poprzez użycie optycznego czujnika tętna.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Producent gwarantuje że w/w produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie **www.rubicon-watches/reklamacje.**
Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarantai nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w gwarancji w rozsądnym terminie.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów), chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania.
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nie przeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonywanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z dyrektywy 1999/44/KE.

NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY:

- W telefonie była załączona lokalizacja.
- Parowanie było przeprowadzone zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wszystkie pozwolenia na przekazywanie powiadomień były zatwierdzone zarówno z poziomu aplikacji jak i w systemie telefonu (ustawienia aplikacji).
- Należy pamiętać że ściany, a zwłaszcza żelbeton mogą blokować sygnał BLUETOOTH.
- Telefon po utracie parowania potrzebuje do kilkunastu sekund aby ponownie sparować się z urządzeniem.
- Nie należy zamykać aplikacji tylko ją zminimalizować (APLIKACJA MUSI DZIAŁAĆ W TLE).

Czas działania smartwatcha jest uzależniony od tego z jak wielu jego funkcji korzystamy, każda dodatkowa funkcja (rozświetlanie ekranu, monitoring tętna, powiadomienia, itp.) wpływa na skrócenie tego czasu.

Zakres częstotliwości radiowych: 2402-2480 MHz
Maks. moc częstotliwości: 3.15 dBm EIRP

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **SMART WATCH** marki **RUBICON** model **RNCE78** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym:
www.rubicon-watches.com

PRODUCENT:
GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
AL. KORFANTEGO 125A
40-157 KATOWICE
rubicon-watches.com

ADNOTACJE O CZYNNOŚCIACH SERWISOWYCH

DATA	OPIS	PODPIS

RBN
BY RUBICON

RNCE78
WARRANTY
USER MANUAL

STAMP & SIGNATURE OF THE SELLER:

DATE: BUYER'S SIGNATURE:

DESCRIPTION



FUNCTIONS

- Waterproof: IP67
- Conducting calls via BLUETOOTH
- Pedometer, calories, distance
- Heart rate measurement
- Pressure Measurement
- Measurement of blood oxygenation
- Sleep time measurement
- Training modes: running, walking, climbing, cycling, babingtton, basketball, football
- Notification of incoming call
- Alarm clock
- Notification of incoming messages
- Remote shutter
- Music control
- Movement reminder

The company reserves the right to change the instruction manual without informing the customer.

The product is waterproof at IP67.
You can wear it while washing your hands, in the rain, etc.
Do not use it while showering / bathing or sauna.

APP INSTALATION

- Search for „FitCloudPro" in APP Store (iPhone)or Google Play (Android), download and install the application.
- Compatibility: iOS 7.0 / Android 4.4 or above.
- After installation, please register and log in as prompted, or use without registering.

CHARGING

- Before charging, check that the contacts are clean and dry.
- Connect the magnetic cable to the charger and put it against the contacts on the watch, the cable will snap to the charging position.

NOTE: The optimal output voltage of the charger is 5V/1A, the use of more powerful chargers without supervision may cause damage the cable or the watch.
- Do not use the "Fast Charge" charger unsupervised.
- Avoid situations where the cable can stick to the metal surface and lead to a short circuit.
- Charging the watch from a USB socket on a computer requires a total charging time.
- Charger not included.

PARING SMARTWATCH WITH PHONE

- Charge your watch before pairing.
- Enable "Location" and "Bluetooth" on the phone.
- Run the application, in the "Device" tab, click "+ Add device" and then „Scanning". The phone will display the available devices. Click on the selected model and the watch will be paired with the phone.

BLUETOOTH CALL

- On your device turn on "Audio mode" and then on the phone via BlueTooth search and add a new device.
- After pairing successfully, the phone should show the watch name in "paired devices".
- In the watch, the icons responsible for proper pairing will change from gray to blue and green.

NOTIFICATIONS

- In the phone settings "Application management" find „FitCloudPro". Turn on all permissions, notifications, and permission for the app to run in the background.
- In the "Application notifications" application, select which notifications should be transferred to the watch.

WATCH FUNCTIONS

- **Dial number:** Manual dialing.
- **Frequent contacts:** You can add 10 contacts through the application.
- **Call log:** History of the calls made.
- **Voice assistant:** issuing voice prompts.
- **Activity:** The pedometer will count your hand swipes and convert them into steps, calories burned and distance traveled.
- **Training:** Walking, running, mountaineering, cycling, basketball, badminton, table tennis, soccer, etc.
- **Sleep monitor:** Sleep monitoring is active from 21:00 to 9:00 a.m. After completion, the data is saved on the phone.
- **Heart Rate:** Measures your heart rate.
- **Blood pressure:** Takes a blood pressure measurement.
- **Blood Saturation:** Takes a blood oxygenation measurement.
- **Camera:** Launches the remote shutter on the phone.
- **Music:** Allows the device to control the music that is playing.
- **Searching for a phone:** Allows you to search for a phone by activating vibrations and a sound signal.
- **Female:** Displays the menstrual period when activated.
- **Notifications:** Shows missed calls.
- **Alarm:** Allows you to set when and at what time the alarm will go off on the device (set via the application).
- **Stopwatch / Timer:** It allows you to measure the time accurately.
- **BT calling:** When paired with the phone it enables conducting calls via the hands-free set in the device.
- **Settings:** Additional watch settings:
- **Main menu style**
- **Display:** Sets the intensity of the backlight and screen backlight time.
- **Battery**
- **Vibration intensity**
- **Language:** Allows you to select the language for operating the device.
- **QR code:** Displays the QR code for downloading the application
- **Password:** It allows you to set additional security
- **System:** system information, device shutdown, factory settings.

BASIC PARAMETERS

Processor	RTL 8762DK
Heart rate sensor	SC7R31
BT Transmission	BLE 5.0
Type of battery	Lithium-Polymer
Battery capacity	300 mAh
Charging voltage	5.0 V
Screen	HD IPS 1.32" 360 x 360 p
Working temperature	-5~45°C
Waterproof	Splashproof

SAFETY DURING USE:

WARNING! Please read carefully!
- Do not try to open the watch.
- Only charge with the original charging cable included in the kit.
- Do not try to replace the watch battery yourself. This can damage the battery, which in turn can cause overheating and injury. The lithium battery should only be replaced by an authorized service center and must be recycled or disposed of properly.
- If you are charging via a computer (USB port), make sure that the computer is turned on. If it goes into hibernation mode, it is possible that charging will stop.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT:

- The product should not be disposed of with household waste. To avoid contamination of the environment and human health hazards resulting from uncontrolled waste disposal, the product should be recycled, which enables the recovery of some raw materials.
- To discard the device, please send it to the collection system or contact the seller where the product was purchased.
- Note that the heart rate monitor of this watch is not a device and cannot be used for this purpose. If you suffer from a condition where your doctor recommends monitoring your heart rate, please use a professional device. The heart rate sensor of this watch is designed for sports and activities.
- Before use, consult your physician to see if your pacemaker or other devices may be interfered with by the use of optical the heart rate sensor.

SCOPE OF THE WARRANTY:

The manufacturer guarantees that the above-mentioned product is free from material defects and implementing measures for normal use within 12 months from purchase date. In the event of a defect or failure contact your retailer or authorized distributor. The complaint must be accompanied by a confirmation of product purchase. The guarantor will repair or replace non-conforming products free of charge parameters specified in the warranty within a reasonable time.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear, including batteries (accumulators), unless damaged was caused by defects in material or workmanship.
- Mechanical, thermal, chemical and related damage disadvantages.
- Defects resulting from improper use not in accordance with the intended use and manual; making unauthorized changes; use or storage in a manner inconsistent with technical conditions product specifications; improper maintenance; use of elements other than the one supplied or the use of any components not intended for use with the product; technical work performed by unauthorized personel.

The above refers to the principles of validity of the warranty for consumer goods under Directive 1999/44/EC.

REMEMBER TO:

- There was a location attached to the phone.
- The pairing was carried out only from the application level, if it has been paired via Bluetooth phone, remove it.
- All notifications have been authorized both from the level of the application and in the phone system (application settings).
- Remember that walls, especially concrete, may block the BT signal.
- After losing the pairing, the phone needs up to several seconds to pair with the watch again.
- Do not close the application, just minimize it (MUST RUN IN BACKGROUND).

The duration of the smartwatch depends on how many of it we use the functions, each additional function (lighting up the screen, heart rate monitoring, notifications, etc.) reduces this time.

PRODUCER:
GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
AL. KORFANTEGO 125A
40-157 KATOWICE
POLAND
rubicon-watches.com

NOTES ON SERVICE ACTIVITIES

DATE	DESCRIPTION	SIGNATURE

RBN
BY RUBICON

RNCE78
GARANTIE
BEDIENUNGS-ANLEITUNG

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DES VERKÄUFERS:

DATUM: UNTERSCHRIFT DES KÄUFERS:

BESCHREIBUNG DER UHR

FUNKTIONEN DER SMARTWATCH

- Wasserdicht: IP67
- Bluetooth-Anrufe
- Schrittzähler, Kalorienzähler, zurückgelegte Strecke
- Pulsmesser
- Blutdruckmessung
- SpO2-Messung
- Schlaf-Tracker
- Sportmodi: Laufen, Gehen, Klettern, Radfahren, Badminton, Basketball, Fußball
- Benachrichtigung über Anrufe
- Wecker
- Benachrichtigung über Nachrichten
- Fernauslöser
- Musiksteuerung
- Bewegungserinnerung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung abzuändern, ohne den Kunden darüber zu informieren.

Das Produkt ist IP67 wasserdicht, Sie können es beim Händewaschen, im Regen usw. tragen.
Verwenden Sie es nicht beim Duschen/Baden oder in der Sauna.

INSTALLATION VON APPS

- Suchen Sie „FitCloudPro" in App Store (iOS) oder in Google Play (Android), laden und installieren Sie die App.
- Kompatibilität: iOS 7.0 / Android 4.4 und höher).
- Bitte registrieren Sie sich bei der Installation und melden Sie sich wie angegeben an.

AUFLADEN

- Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die Ladekontakte trocken sind.
- Legen Sie das Magnetkabel des Ladegeräts auf die Ladekontakte in der Smartwatch, das Kabel wird durch die Magnete in die Ladepositionen gebracht.

ACHTUNG: Optimale Ausgangsspannung des Ladegerätes 5V/1A oder 5V / 2A, die Verwendung von stärkeren Ladegeräten ohne Aufsicht kann das Kabel oder die Smartwatch beschädigen.
- Ohne Aufsicht das „Fast Charge"-Ladegerät nicht verwenden.
- Vermeiden Sie Situationen, in denen das Kabel an einer Metalloberfläche hängen bleiben und einen Kurzschluss verursachen könnte.
- Das Aufladen der Smartwatch über einen USB-Anschluss an einem Computer dauert wesentlich länger.
- Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SMARTWATCH MIT HANDY KOPPELN

- Laden Sie die Smartwatch vor dem Koppeln auf.
- Führen Sie die Anwendung aus, klicken Sie auf der Registerkarte „Gerät" auf "Hinzufügen Gerät" und dann „Scannen". Das Telefon wird angezeigt verfügbare Geräte. Klicken Sie auf das ausgewählte Modell und das Gerät wird mit ihrem Telefon gekoppelt.

VERBINDUNG VON BLUETOOTH CALL

- Schalten Sie am Gerät „Audiomodus" ein und dann am Telefon durch Bluetooth suchen und ein neues Gerät hinzufügen.
- Nach erfolgreicher Kopplung sollte das Handy den Namen der Smartwatch unter „verbundene Geräte" anzeigen.
- Die App-Icons auf der Smartwatch, die für eine erfolgreiche Kopplung verantwortlich sind, ändern sich von grau zu blau und grün.

BENACHRICHTIGUNGEN EINSTELLEN

- In den Einstellungen des Smartphones – App-Verwaltung, „FitCloudPro" suchen - alle Berechtigungen, Benachrichtigungen und die Erlaubnis, Anwendungen im Hintergrund auszuführen, einschalten.
- Wählen Sie in der App „Anwendungsbenachrichtigungen", welche Benachrichtigungen an die Smartwatch gesendet werden sollen.

BESCHREIBUNG DER SMARTWATCHFUNKTIONEN

- **Nummer wählen:** Manuelles Wählen.
- Häufige Kontakte: Sie können 10 Kontakte über die Anwendung hinzufügen.
- **Anrufprotokoll:** Verlauf der getätigten Anrufe.
- **Sprachassistent:** Ausgabe von Sprachansagen.
- **Aktivität:** Der Schrittzähler zählt Ihre Handbewegungen und wandeln sie in Schritte, verbrannte Kalorien und zurückgelegte Strecke um.
- **Training:** Gehen, Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Basketball, Badminton, Tischtennis, Fußball usw.
- **Schlafüberwachung:** Die Schlafüberwachung ist von 21:00 bis aktiv 9:00 morgens. Nach Abschluss werden die Daten auf dem Telefon gespeichert.
- **Herzfrequenz:** Misst Ihre Herzfrequenz.
- **Blutdruck:** Führt eine Blutdruckmessung durch.
- **Blutsättigung:** Nimmt eine Blutsauerstoffmessung vor.
- **Kamera:** Startet den Fernauslöser auf dem Telefon.
- **Musik:** Ermöglicht dem Gerät, die abgespielte Musik zu steuern.
- **Suche nach einem Telefon:** Ermöglicht die Suche nach einem Telefon durch Aktivierung von Vibrationen und einem Tonsignal.
- **Weiblich:** Zeigt bei Aktivierung die Monatsblutung an
- **Benachrichtigungen:** Zeigt verpasste Anrufe an.
- **Wecker:** Ermöglicht es Ihnen einzustellen, wann und zu welcher Uhrzeit der Wecker auf dem Gerät ertönt (Einstellung über die Anwendung).
- **Stoppuhr / Timer:** Damit können Sie die Zeit genau messen.
- **BT-Anruf:** Wenn es mit dem Telefon gekoppelt ist, wird es aktiviert Telefonieren über die Freisprecheinrichtung im Gerät.
- **Einstellungen:** Zusätzliche Uhreneinstellungen:
- **Hauptmenü-Stil**
- **Anzeige:** Legt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung fest und Bildschirmbeleuchtungszeit.
- **Batterie**
- **Schwingungsintensität**
- **Sprache:** Ermöglicht die Auswahl der Sprache für die Bedienung des Geräts.
- **QR-Code:** Zeigt den QR-Code zum Herunterladen der Anwendung an
- **Passwort:** Damit können Sie zusätzliche Sicherheit festlegen
- **System:** Systeminformationen, Geräteabschaltung, Werkseinstellungen.

NUTZUNGSSICHERHEIT:

ACHTUNG: Bitte aufmerksam lesen!
- Die Smartwatch nicht öffnen.
- Nur bei Nutzung des originalen Ladekabels, das im Lieferumfang enthalten ist, laden.
- Den Akku der Smartwatch nicht selber austauschen. Das kann den Akku beschädigen, was wiederum zu Überhitzung und Verletzungen führen kann.
- Die Lithiumbatterie darf nur von einem autorisierten Servicezentrum ausgetauscht werden und muss ordnungsgemäß wiederverwertet oder entsorgt werden.
- Falls das Aufladen durch den Rechner (USB-Anschluss) erfolgt, stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist. Wenn es in den Ruhezustand übergeht, kann der Ladevorgang unterbrochen werden.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES PRODUKTES:

- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Um Umweltverschmutzung und Risiken für die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte das Produkt recycelt werden, um einen Teil der Rohstoffe zurückzugewinnen. Um das Produkt zu entsorgen, geben Sie es bitte beim Sammelsystem ab oder wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Bitte beachten Sie, dass der Pulssensor dieser Uhr kein medizinisches Gerät ist und nicht für diesen Zweck verwendet werden kann. Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, für die Ihr Arzt eine Pulsmessung empfiehlt, verwenden Sie ein professionelles Gerät. Der Pulssensor in der Smartwatch ist für Sport oder ähnliche Aktivitäten vorgesehen.

- Vor dem Gebrauch den Arzt konsultieren, ob der Herzschrittmacher oder andere Geräte durch die optische Pulsmessung beeinträchtigt werden könnten.

GARANTIEUMFANG:

Der Hersteller garantiert, dass das Produkt für die Dauer der Garantie von12 Monaten ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bei Feststellung oder Entstehung eines Mangels kontaktieren Sie den Verkäufer oder Vertragshändler. Im Garantiefall unbedingt den Kaufbeleg beilegen. Der Garantie-geber repariert oder tauscht die Produkte, die die in der Garantie bestimmten Parameter nicht erfüllen, innerhalb angemessener Zeit.

GARANTIAUSSCHLUSS:

Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind, darunter die Batterie (Akku), es sei denn diese entstanden infolge des Material- oder Verarbeitungsfehlers; durch mechanische, thermische, chemische Beschädigungen; durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung; durch nichtautorisierte Änderungen; durch unangemessene Nutzung oder Aufbewahrung nicht nach den technischen Produktspezifikationen; durch mangelhafte Wartung; durch Verwendung fremder Bauteile oder Verwendung von Bauteilen, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind; durch technische Arbeiten, die nicht durch autorisiertes Personal vorgenommen wurden.

Das Obige bezieht sich auf die Grundsätze zur Geltung der Garantie für Verbrauchsgüter aufgrund der Richtlinie 1999/44/EG.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS:
- Die Funktion „Standort" eingeschaltet sein muss.
- Die Kopplung nur in der App vorgenommen werden muss, wenn die Kopplung via Bluetooth des Handys erfolgt, muss die Verbindung gelöscht werden.
- Alle Berechtigungen für Benachrichtigungen sollen sowohl in App als auch vom Handy aus genehmigt werden (App-Einstellungen).
- Wände, insbesondere aus Stahlbeton, das BLUETOOTH-Signal blockieren können.
- Das Handy einige Sekunden braucht, um die unterbrochene Verbindung mit der Smartwatch wieder herzustellen.
- Die App nicht geschlossen sein darf, nur minimiert (APP MUSS IM HINTERGRUND LAUFEN).

Die Betriebszeit der Smartwatch hängt davon ab, wie viele ihrer Funktionen wir verwenden. Jede zusätzliche Funktion (Bildschirmbeleuchtung, Herzfrequenzüberwachung, Benachrichtigungen usw.) reduziert diese Zeit.

GRUNDPARAMETER

Processor	RTL 8762DK
Pulsmesser	SC7R31
Datenübertragung	BLE 5.0
Batterietyp	Lithium-Polymer
Batteriekapazität	300 mAh
Ladespannung	5.0 V
Display	HD IPS 1.32" 360 x 360 p
Betriebstemperatur	-5~45°C
Wasserdichtheit	Gegen Wasserspritzer geschützt

HERSTELLER:
GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
AL. KORFANTEGO 125A
40-157 KATOWICE
POLEN
rubicon-watches.com

DATUM	BESCHREIBUNG	UNTERSCHRIFT