

specyfikacja	zakres	rozdzielczość	dokładność
natężenia oświetlenia	0~199,900Lux	1Lux (0~9999Lux)	$\pm(4\%+8)$
		10Lux ($\geq 10,000$ Lux)	$\pm(5\%+10)$
		100Lux ($\geq 100,000$ Lux)	$\pm(5\%+10)$
		0,1Fc (0~999,9Fc)	1Fc=10,76Lux
		1Fc (≥ 1000 Fc)	
		10Fc ($\geq 10,000$ Fc)	

pozostałe funkcje miernika UT383S:

rejestracja wartości Max i Min	√
Data hold	√
Wskaźnik przeciążenia	√
podświetlenie	√
auto wyłączenie	√

pozostałe informacje:

zasilanie	3 baterie AAA Zn-Mn
rozmiar wyświetlacza	32×35mm
kolor obudowy	czerwony z białym
wymiary:	110×53×26mm